

Технические данные продукта **BLNVA106113**

Характеристики

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(сх.6)с
подсв.ИЗОЛ.ПЛ,10А,250В, АЛЮМИНИЙ



Описание

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Серия | Blanca |
| Тип продукта или компонента | Выключатель |
| Комплектация изделия | Механизм в сборе |
| Применение устройства | Подсветка |
| Монтаж | Винты |
| Оттенок цвета | Алюминий |
| Тип упаковки | Флоупак |
| Количество в групповой упаковке | Комплект из 15 шт. |
| Минимальная партия для продажи | 1 |
| Номинальный ток | 10 A - 250 V AC, 50 Hz |

Дополнительно

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | Открытый |
| Функция выключателя | 1-полюсный на 2 направления |
| Количество клавиш | 1 |
| Исполнительное устройство | Клавиша |
| Тип покрытия | Глянцевая |
| Обработка поверхности | Необработанная |
| Температура окружающей среды при хранении | 5...40 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | 5...35 °C |
| Относительная влажность | 60 % |
| Электрическая износостойкость | 40000 cycles, conforming to IEC 60669 |
| Форма отвертки | Pozidriv No 1 |
| Мощность зажимного соединения | 1...2.5 mm ² (жесткий) 1...2.5 mm ² (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм |
| Индикация | Lamp |
| Высота | 65 мм |
| Ширина | 65 мм |
| Глубина | 35 мм |
| Масса продукта | 0.058 кг |
| Стандарты | IEC 60669 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| степень защиты IP | IP20 |
| вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.